

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atm@nt-rt.ru | <http://www.azimut.nt-rt.ru>

Дизель генератор 30 кВт с двигателем Deutz модель АД 30-Т400

Дизель генератор АД 30-Т400 мощностью 30 кВт на базе рядного трехцилиндрового дизельного двигателя Deutz водовоздушного охлаждения с турбонаддувом, объемом 3,12 литра и мощностью 45 кВт, с блоком охлаждения со стандартным радиатором, синхронного бесщеточного генератора компании TFW или WT с автоматической регулировкой напряжения и пульта управления с контроллером HGM6120.

Дизельный двигатель, генератор, пульт управления с контроллером смонтированы на виброопорах на стальной раме с интегрированным топливным баком.

Базовая комплектация включает глушитель, аккумуляторные батареи, зарядный генератор 12 В, заправку маслом и антифризом. Каждый генератор в течение двух часов проходит стендовые испытания согласно регламенту под нагрузкой от 50% до 110% от номинальной мощности.

Электростанции Deutz рекомендованы в качестве основного или резервного источника трехфазного электрического тока напряжением 380 В. и частотой 50 Гц. Основное применение - энергоснабжение небольших предприятий, магазинов, организаций общественного питания. Благодаря высокой надежности и экономичности находит широкое применение в строительстве.

Технические характеристики :

Дизель генератор Deutz 30 кВт	АД 30-Т400 (АД-30С-Т400-1Р)
Постоянная мощность	37 кВа / 30 кВт
Резервная мощность	42 кВа / 33 кВт
Напряжение	230 / 400 В
Частота / скорость вращения	50 Гц / 1500 об/мин
Фазы / полюса	3 фазы / 4 полюса
Габариты электростанции открытой на раме	1700X700X1450 мм
Вес электростанции октрытой на раме	800 кг
Габариты электростанции в еврокожухе	1800x800x1650 мм
Вес электростанции в еврокожухе	1100 кг
Щит управления с контроллером	HGM6120 с ЖК дисплеем
Расход топлива при 100% нагрузке	10,4 л/час
Удельный расход топлива	н/д.
Топливный бак	120 л
Автономность	Мин. 10 часов
Условия эксплуатации	:

Техническое обслуживание	каждые 300 моточасов или каждые 6 месяцев
Высота над уровнем моря	не более 1000 м
Температура окружающей среды	не более 40 0С
Влажность	не более 95%
Двигатель	Deutz TD226B-3
Номинальная мощность	42 кВт
Максимальная мощность	47 кВт
Объем двигателя	3,12 л.
Число и расположение цилиндров	3, рядное, вертикальное
Система впуска воздуха	турбонаддув
Охлаждение	принудительное водовоздушное
Система смазки	комбинированная смазка под давлением и разбрызгиванием
Управление вращением	электронное
Диаметр поршня	105 мм
Ход поршня	120 мм
Компрессия	15,5:1
Объем системы смазки	9 л
Объем системы охлаждения	50 л
Режим пуска	электрический стартер 12 В
Удельный расход топлива	н/д.
Удельный расход масла	1,36 г/кВт*ч
Температура выхлопных газов	н/д
Диск крепления	SAE 3# / 11,5"
Генератор	WT или TFW
Постоянная мощность	32 кВт
Тип	бесщеточный с самовозбуждением
Количество опорных подшипников	одноопорный
Фактор мощности (cos φ)	0,8
КПД	94%
Обмотка	2/3
Тип обмотки	12
Класс защиты обмоток	IP 22
Класс изоляции	H
Максимальная скорость	2250 об/мин
Регулятор напряжения	автоматический AVR
Нестабильность выходного напряжения в установившемся режиме:	+/- 1%
Нестабильность выходного напряжения в переходном режиме:	≤+20% , ?15% (60%In, cosφ = 0,4 сдвиг фазы)

Регулируемый диапазон напряжения	+/- 4%
Искажение формы сигнала без нагрузки	≤5% (линейного напряжения).
Форма волны NEMA = TIF	< 50
Форма волны I.E.C = THF	2%
Ток короткого напряжения	300%

Варианты исполнения :

АД 30-Т400-1Р - дизельгенератор открытый на раме по первой степени автоматизации.

АД 30-Т400-2Р - открытый на раме по второй степени автоматизации, оснащенный блоком автоматического ввода резерва.

АД 30-Т400-1РП и АД 30-Т400-2РП - в шумозащитном еврокожухе по первой и второй степени автоматизации.

АД 30-Т400-1РН и АД 30-Т400-2РН - в контейнере типа «Север» по первой и второй степени автоматизации.

ЭД 30-Т400-1РП - передвижная дизельная электростанция в шумозащитном еврокожухе, установленная на шасси.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atm@nt-rt.ru | <http://www.azimut.nt-rt.ru>